

Esercitazione n.2

- i) Aprire Tia Portal e creare un nuovo progetto salvandolo sul desktop con il nome esercitazione_2
- ii) Da Windows in basso a sinistra collegarsi alla rete WiFi "TP-Link_8FCC" inserendo la password 90922183
- iii) In Tia Portal andare su accessi online nel menu di sinistra, selezionare la scheda di rete WiFi del PC e cliccare su "Aggiorna nodi accessibili"
- iv) Leggere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e la versione del PLC online compreso il firmware
- v) Aggiungere in Tia Portal un nuovo dispositivo avente le stesse caratteristiche e lo stesso indirizzo IP
- vi) Modificare gli indirizzi di ingresso partendo da I5.0 gli ingressi di uscita partendo da Q2.0. Controllare su vista dispositivi l'avvenuta modifica
- vii) Impostare "Avviamento a caldo - RUN"
- viii) Attivare i merker di clock e di sistema
- ix) Creare una riga di codice nel main contenente la serie di un contatto normalmente aperto NO, un contatto normalmente chiuso NC e la bobina (uscita)
- x) Compilare il tutto e caricarlo nel PLC online attraverso il menu "Online -> Carica e resetta programma del PLC nel dispositivo"